

פריט רישוי 8.2-העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

1. הגדרות

- א. "רשומה" – פנקס או כרטסת שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפים, או כל מדיה מגנטית מקובלת אחרת, בה ירשמו פרטי מזמין שירות הגרירה;
- ב. "בעל העסק" - האדם לו ניתן הרישיון לעסק.
- ג. "כלי רכב" - כמשמעותו בפקודת התעבורה, (נוסח חדש), תשכ"א
- ד. "מבקש הרישיון" - האדם המבקש להפעיל עסק, לרבות מנהל, כאשר העסק בבעלות תאגיד.

2. כללי

בעת קבלת החלטה בדבר מתן אישור משטרה לעסק לפי חוק רישוי עסקים או קביעת תנאים לפי חוק זה יובא בחשבון מידע, לרבות מידע פלילי ומודיעיני, הנוגע לבעל הרישיון, לבעל העסק גם אם אינו בעל הרישיון לבעלי התפקידים בעסק שהינם בעלי השפעה מהותית על העסק, כאשר למידע זה יש השלכה על שלום הציבור.

3. תנאים מוקדמים

- 3.1 בעל העסק יצרף לבקשה רשימה של כל העובדים בעסק ויציין לצד כל אחד מהם את תפקידו ואת פרטיו האישיים.
- 3.2 בעל העסק יצרף לבקשה תכנית תנועה וחנייה בסביבת העסק אשר תבטיח כי ניהול העסק וחניית כלי הרכב בסביבתו לא תגרום להפרעה לתנועה.

4. תשתית

בעסק או בסמוך לעסק יוקצה מגרש חנייה אשר יספיק לחניית כלי הרכב הגוררים המשמשים את העסק וכן לחניית הרכבים הנגררים באופן שיבטיח כי ניהול העסק לא יגרום להפרעה בתנועה בכביש ולהולכי רגל.

5. גידור ושערים – ניהול העסק

- 5.1.1 העסק יוקף בגדר חיצונית שגובהה לא יפחת מ-2.5 מ' ממדרג רגל .
- 5.1.2 במידה ולעסק יש חצר יותקן שער דו כנפי גובה 2.00 מ' ברוחב פתח הכניסה.

6. תאורה

- 6.1. בשעות החשיכה, תופעל מחוץ לעסק תאורה אשר תאיר את דרכי הגישה לעסק ואת היציאות מהעסק.
- 6.2. התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת.
- 6.3. באזור החניונים ובמבואת הכניסה לעסק תותקן ותופעל תאורה מוגברת.

7. מערכת אזעקה

- 6.1 בעל העסק יתקין בעסק מערכת אזעקה העומדת בדרישות תקן ישראלי ת"י 1337 חלק 2 "מערכות אזעקה לגילוי פריצות: הוראות התקנה בבתי עסק ובחצריהם והסמכת מתקינים".

מערכת אזעקה תקן 1337

- 6.2 לרכזת מערכת האזעקה יחוברו הגלאים שהותקנו להגנת כל פתחי וחדרי העסק כולל הכספת, לרבות: דלתות, חלונות, חדרים, פתחי אוורור והכספת ע"י גלאי החום, זעזוע וגלאי מגנט וגלאי נפח שהותקנו.
- 6.3 מערכת האזעקה תהיה במצב פעולה בכל עת ותגן על האזורים המוגנים ועל עצמה לפי מצבי "יום"/"לילה".
- 6.4 בעת שהעסק סגור יעביר בעל העסק או מנהל העסק את מערכת האזעקה למצב "לילה".
- 6.5 באחריות בעל העסק או מנהל העסק לוודא שיתקיימו גם התנאים הנוספים הבאים:
 - א. מערכת האזעקה, על כל מרכיביה, תהיה תקינה, תפעל בכל עת.
 - ב. ביצוע בדיקת תקינות מערכת האזעקה, על כל מרכיביה, תתבצע אחת לשנה.
 - ג. בעל העסק או מנהל העסק יציג לנציג המשטרה, על פי דרישתו, אישור המעיד על הבדיקה.
 - ד. מערכת אזעקה תחייג בעזרת חייגן קולי באמצעות טלפון קווי או סולרי לבעל העסק או התחברות למערכת מוקד בקרה אלקטרוני לפי פריט 9.4.

8. מצלמות טלויזיה במעגל סגור (טמ"ס)

- 8.1.1 בעל העסק יתקין בעסק מצלמות טלויזיה במעגל סגור (טמ"ס) ברזולוציה גבוהה של 1.3 מגה פיקסל לפחות או שווה ערך. המערכת תותקן במקומות הבאים, תוך פגיעה מזערית בצנעת הפרט:
- 8.1.2 בכל כניסה לעסק ומחוצה לה יוצבו מצלמות כמפורט להלן:
- 8.1.3 מסביב לעסק יוצבו מצלמות אשר יכסו את פאות המבנה בחפיפה עד למרחק של 30 מ'.
- 8.1.4 מצלמה שתוצב בתוך העסק תצפה לכיוון מבואת הכניסה .
- 8.1.5 מצלמה נוספת תוצב בחנייה באופן שתצלם את המתרחש בחנייה לעסק.
- 8.1.6 יש להשתמש במצלמות בעלות חשיפה אוטומטית וצמצם אוטומטי.
- 8.1.7 מערכת מצלמות הטמ"ס תאפשרנה צילום בחשיכה.
- 8.1.8 מהירות הצילום לא תהיה פחותה מ-FPS 25 .
- 8.1.9 המצלמות לא יכוונו ישירות למקור אור בהיר כגון חלונות וגופי תאורה
- 8.1.10 המצלמות החזית הכניסה ובתוך העסק יאפשרו זיהוי פנים בכל מזג אוויר לרבות סנוור מהשמש או שינוי תאורה.
- 8.1.11 המצלמות חיצוניות יזהו ברמה ברורה דמות אדם.
- 8.1.12 ההקלטה תישמר למשך 14 יום לפחות ממועד צילומה .
- 8.1.13 הקלטה תתבצע ברזולוציה הכי גבוה שמאפשרות מצלמות הטמ"ס.
- 8.1.14 מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקה להקלטות (צורבים, תוכנות וכו'). ותאפשר הוצאת קבצים\תמונות למדיה מגנטית נתיקה.
- 8.1.15 המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך שעה אחת לפחות.
- 8.1.16 בכניסה לעסק וכן בקרבת האזורים המצולמים מחוץ לעסק ייתלה שלט המודיע כי האזור מצולם.

